



* si Eprom :
 D1,D2,D3,D6,D8=1N4148 + D4,D5,D7 si gestion Bank4
 R1,R2,R3,R4,R5=4.7K
 C1=100nF

* si cartouche ram à droite :
 D4,D5,D7 ne sont pas à mettre en raison d'un conflit sur la Bank 4 (CS3 commun port gauche et droite)

* si SRAM :
 D1,D2,D3,D4=1N4148
 D15,D16,D17,D18=1N4148
 R1,R2,R3,R4,R5=4.7K
 C1=100nF

* si ram secouru :
 Q1=pn2222A
 D9,D10=1N4148
 R6=470R
 C2=SuperCondo 5V
 couper les 2 pistes repéré en x
 afin de rendre indépendant le vcc et le vccbat

		Bank					
		Gauche	Droite	cs4 cs0	cs5 cs1	cs6 cs2	cs3 cs3
27256	0000	3FFF	2	1	0	1	1
27512	4000	7FFF	3	0	1	1	1
27512	8000	BFFF	5	1	1	0	1
27010	C000	FFFF	4	1	1	1	0
27010	10000	13FFF					
27010	14000	17FFF					
27010	18000	1BFFF					
27010	1C000	1FFFF					

Le boot est sur la Bank 7 avec Telemon

Document de référence :
 CEO-Mag du Club Europe Oric
<https://ceo.oric.org>

ftmb	
Sheet: /	
File: Scartouche_cms4_2.kicad_sch	
Title: Cartouche Telestrat	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. 9.0.3	Rev: 1/1